

Сальники серии PG, MG.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Производим и поставляем
Товар сертифицирован
ГОСТ Р 50030.5.5-2011

1. Назначение.

Сальники предназначены для ввода проводов и кабелей в распределительные щиты с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты от попадания пыли и влаги в месте ввода.

2. Номенклатура и краткие технические характеристики.

Сальники серии PG

| Общий вид | Наименование | Цвет | Диаметр проводника, мм | Размеры, мм | | | | | | Степень защиты IP | Артикул | |
|-----------|--------------|-------|------------------------|-------------|------|------|-----|------|------|-------------------|---------|----------|
| | | | | C | D | M | F | S | d1 | | | m |
| | PG 7 | белый | 3 – 6,5 | 32 | 8 | 12,3 | 6,5 | 19,3 | 21,5 | 5 | IP54 | ЕТ000334 |
| | PG 9 | | 4 – 8 | 33 | 7 | 15,1 | 8 | 21 | 23,5 | 5 | | ЕТ000335 |
| | PG 11 | | 5 – 10 | 36 | 6,5 | 18,5 | 10 | 23,8 | 26,5 | 5 | | ЕТ000336 |
| | PG 13,5 | | 6 – 12 | 37,5 | 8 | 20,3 | 12 | 27 | 29,5 | 5 | | ЕТ000337 |
| | PG 16 | | 10 – 14 | 41 | 9 | 22,3 | 14 | 29,7 | 33 | 6 | | ЕТ000338 |
| | PG 19 | | 12 – 15 | 41 | 10 | 24 | 16 | 30 | 33 | 6 | | ЕТ000339 |
| | PG 21 | | 13 – 18 | 46 | 9,5 | 28,2 | 18 | 35,2 | 38 | 7 | | ЕТ000340 |
| | PG 29 | | 18 – 25 | 51 | 10 | 36,7 | 25 | 45,5 | 49,5 | 8 | | ЕТ000341 |
| | PG 36 | | 22 – 32 | 62,5 | 14,5 | 46,2 | 34 | 58,5 | 65 | 8 | | ЕТ000342 |
| | PG 42 | | 32 – 38 | 64 | 14,5 | 54,6 | 42 | 63,5 | 69,5 | 8 | | ЕТ000343 |
| | PG 48 | | 37 – 44 | 64 | 14,5 | 58,2 | 44 | 69 | 76 | 8 | | ЕТ000344 |
| | PG 63 | | 42 – 50 | 87 | 27 | 74 | 61 | - | - | - | | ЕТ000345 |

Сальники серии MG

| Общий вид | Наименование | Цвет | Диаметр проводника, мм | Размеры, мм | | | | | | Степень защиты IP | Артикул | |
|-----------|--------------|-------|------------------------|-------------|------|----|----|------|------|-------------------|---------|----------|
| | | | | C | D | M | F | S | d1 | | | m |
| | MG 12 | белый | 4,5 – 8 | 30,5 | 6,5 | 12 | 6 | 19 | 21 | 5 | IP68 | ЕТ000346 |
| | MG 16 | | 6 – 10 | 33 | 7 | 16 | 8 | 22 | 25 | 5 | | ЕТ000347 |
| | MG 20 | | 9 – 14 | 38 | 8 | 20 | 12 | 27 | 29,5 | 6 | | ЕТ000348 |
| | MG 25 | | 13 – 18 | 41 | 9 | 25 | 14 | 30 | 33 | 6 | | ЕТ000349 |
| | MG 32 | | 18 – 25 | 52 | 13 | 32 | 22 | 41,5 | 45,5 | 7 | | ЕТ000350 |
| | MG 40 | | 24 – 32 | 62 | 16,5 | 40 | 26 | 51 | 56,5 | 7 | | ЕТ000351 |
| | MG 50 | | 30 – 42 | 68 | 17 | 50 | 36 | 61 | 67 | 8 | | ЕТ000352 |
| | MG 63 | | 40 – 52 | 76 | 19 | 63 | 44 | 73 | 80 | 11 | | ЕТ000353 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ert@nt-rt.ru || Сайт: <http://elektrot.nt-rt.ru>